

## PISTOL ELECTRIC PENTRU LIPIT 200W INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Stimate client,

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare.

### Descriere:

1. Varf lipire
2. LED iluminare zona lucru
3. Intrerupator pornit/oprit
4. Variator temperatura

### Accesorii:

- 2 varfuri de lipit / gravat
- 1 cutie pasta decapanta
- 1 tub aliaj de lipit Ø 1.5 mm
- 1 cheie fixa
- 1 geanta plastic pentru transport si depozitare



Pistolul de lipit de 200 W:

- Are o carcasa cu design modern si rezistenta la temperaturi inalte
- Asigura o manevrabilitate usoara in diversele operatii de lipire si prelucrare a materialelor moi prin reglarea in 3 trepte a temperaturii de lucru
- Este prevazut cu un LED care ilumineaza suprafata de lucru la apasarea intrerupatorului.

### Date tehnice

Tensiune- Frecventa	230-240V ~ 50Hz
Putere nominala	200 W
Trepte temperatura	A: 70-200° prelucrare materiale moi B: 200- 350° lipire C: 350- 500° gravura in lemn
Clasa protectie	II / IPX0
Greutate neta	0.92 kg

### Utilizare:



**ATENTIE ! Deconectati alimentarea cu energie electrica inaintea inceperii oricarei operatiuni de reglare sau intretinere**

### Reglare temperatura lucru

Prin actionarea rozetei (4) se poate regla temperatura pentru efectuarea diverselor operatii, astfel:

Treapta A : prelucrare diverse materiale moi , polistiren, termoplastice

Treapta B: lipire materiale metalice cu ajutorul pastei de lipit

Treapta C : gravura in lemn

**Inlocuire varf de lipit** : se slabesc cu ajutorul cheii cele 2 piulite de fixare, se scoate varful din aparat si se inlocuieste cu varful potrivit operatiei ce se va executa, dupa care cele 2 piulite se strang la loc.

### **Lipire materiale metalice**



**ATENȚIE!** Inainte de folosire, varful de lipit (1) trebuie degresat si acoperit cu un strat de fludor, pentru a putea face transferul de caldura catre piesa de lipit in conditii optime.

Se recomanda a se curata periodic varful de lipit cu ajutorul unei pile sau smirghel si repetarea procesului de degresare si acoperire cu fludor.

1. Inainte de a incepe operatia de lipire:

- Verificati temperatura varfului cu aliaj de lipit. Daca aliajul se topeste puteti incepe lipirea. Reglarea temperaturii varfului pistolului se poate face prin actionarea succesiva a intrerupatorului.
- Curatati materialele care urmeaza a fi lipite.

2. Incalziti locul lipiturii cu aliajul de lipit. Atingeti cu varful piesele care trebuie lipite, astfel incat ambele piese sa fie incalzite uniform.

3. Dupa lipire desprindeti cu grija varful pistolului, astfel incat sa ramana o suprafata neteda la locul lipiturii. Dupa incheierea operatiei, prin suflare usoara locul lipiturii se va intari repede. In functie de aliaj unele dintre acestea pot crea vapori, de aceea se recomanda aerisirea locului de lucru.

Pentru a lucra curat nu puneti mai mult aliaj de lipit decat este necesar. Excesul de aliaj poate produce scurtcircuite si poate deteriora componentele piesei de lipit.

**Repararea pistolului de lipit se poate face numai de catre personal specializat.**



**ATENȚIE!** Nu permiteti accesul copiilor, deoarece varful de lipit al pistolului atinge temperaturi ridicate. Apucati pistolul de lipit numai de maner.

Atunci cand nu utilizati produsul, depozitati-l in zone ferite fara umiditate excesiva si praf, in ambalajul original sau eventual intr-o pungă de plastic.



**ATENȚIE!** Nu incercati sa faceti niciodata modificari pistolului de lipit - puteti provoca accidente. Tineti intotdeauna cablul de retea in afara zonei varfului de lipit.

A se evita contactul pistolului de lipit cu lichide si cu substante de natura chimica.

### **Curatare si intretinere**

#### **Curatare**

- Pastrati curate fantele de ventilatie ale carcasei pentru a preveni supraincalzirea
- Regulat, de preferat dupa fiecare utilizare curatati produsul cu o carpa moale. Daca murdaria persista, utilizati o carpa umezita intr-o solutie de apa si sapun
- NU utilizati solventi (ca de exemplu : petrol si derivati, alcool) intrucat acestia pot deteriora partile din plastic.

#### **Intretinere**

Echipamentul nostru a fost proiectat astfel incat sa poata fi utilizat pentru o perioada indelungata cu un minimum de intretinere. Veti putea obtine intotdeauna o satisfactie maxima in timpul utilizarii respectand indicatiile de mai sus.

#### **Depozitare**

- Intotdeauna inainte de depozitarea produsului curatati carcasa ei cu o carpa putin umezita.
- Depozitati produsul intr-un spatiu inaccesibil copiilor intr-o pozitie stabila si sigura intr-un loc racoros si uscat, evitand temperaturile prea ridicate sau scazute.